

APPA 100 "новая" серия

APPA 103N, 105N, 106, 107, 109



- Измерение постоянного напряжения 0,1 мВ ... 1000 В (103N/105N/106), 1 мкВ ... 1000 В (107/109)
- Измерение переменного напряжения 0,1 мВ ... 750 В (103N/105N/106), 1 мкВ ... 750 В (107/109)
- Измерение постоянного / переменного ток 10 мкА ... 10 А (103N/105N/106), 1 мкА ... 10 А (107/109)
- Измерение сопротивления 0,1 Ом ... 40 МОм (103N/105N/106), 0,01 Ом ... 2 Гом (107/109)
- Измерение частоты 1 Гц ... 40 МГц (103N/105N/106), 0,01 Гц ... 1 МГц (107/109)
- Измерение ёмкости 1 пФ ... 40 мФ
- Измерение температуры -200 °С ... 1200 °С (106/107/109)
- Интерфейс RS-232 с оптической развязкой
- Регистратор на 1600/40000 значений (107/109)

Днём и ночью

Высококонтрастный ЖК-индикатор, которым оснащены модели этой серии, позволит вам без проблем считывать показания с дисплея как при ярком солнечном свете, так и, благодаря встроенной подсветке, в абсолютной темноте. Для увеличения ресурса батарей, подсветка дисплея имеет функцию автоотключения



Лёгкость и безопасность соединения с ПК

Приборы этой серии оснащены RS-232 интерфейсом с оптической развязкой, обеспечивающим безопасное и лёгкое подключение к ПК для калибровки и передачи накопленных данных



Защита от перегрузок

Высоковольтные предохранители и предохранительные сопротивления надёжно защищают приборы APPA-100N от перегрузок



Лёгкая замена батарей

Теперь для замены элементов питания нет необходимости разбирать корпус прибора. Батарейный отсек расположен под небольшой крышечкой удерживаемой всего одним винтом.



Экстра-защита

Каждый прибор APPA 100N серии комплектуется защитным кожухом, который имеет подставку, отверстие для подвешивания, а также фиксатор щупов. Этот кожух обеспечивает высокую степень безопасности и удобство пользования вашим прибором



Никаких опций! Всё необходимое в комплекте!

Эргономичный дизайн измерительных щупов с комфортным оребрением, с упорными кольцами предотвращающими соскальзывание пальцев, с надёжно опрессованным проводом и наконечником из прочной стали для продолжительного срока службы. В комплект входят съёмные зажимы типа "крокодил". Для моделей с измерением температуры в комплекте поставляется адаптер и датчик для измерения температуры



APPA 103N



APPA 105N



APPA 106



APPA 107 / 109

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80%		APPA 103N	APPA 105N	APPA 106	APPA 107/109	
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Пределы измерений	400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В			20; 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В	
	Погрешность	± (0,25 % + 2 ед. сч.)	± (0,1 % + 2 ед. счета)		± (0,06 % + 10 ед. сч.)	
	Макс. разрешение	0,1 мВ			1 мкВ	
	Вх. сопротивление	10 МОм				
	Защита входа	1000 В			=1000 В; -750 В	
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Пределы измерений	400 мВ; 4; 40; 400; 750 В			20; 200 мВ; 2; 20; 200; 750 В	
	Погрешность	± (0,8 % + 5 ед. сч.)	± (0,5 % + 5 ед. счета)		± (0,7 % + 50 ед. сч.)	
	Макс. разрешение	0,1 мВ			1 мкВ	
	Полоса частот	40 Гц...1 кГц			40 Гц...100 кГц	
	Вх. импеданс	10 МОм/100 пФ				
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ	Диапазон измерений	Н			-80 дБ...50 дБ -15 дБм...55 дБм 0 дБ = 1 В 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом	
	Опорный уровень					
ПОСТОЯННЫЙ ТОК	Пределы измерений	40; 400 мА; 10 А			20; 200 мА; 2; 10 А ¹	
	Погрешность	± (0,6 % + 2 ед. сч.)	± (0,4 % + 2 ед. сч.)		± (0,2 % + 40 ед. сч.)	
	Макс. разрешение	10 мкА			1 мкА	
	Защита входа	Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «МА»)				
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК	Пределы измерений	40; 400 мА; 10 А			20; 200 мА; 2; 10 А ¹	
	Погрешность	± (1,2 % + 5 ед. сч.)	± (1,0 % + 5 ед. сч.)		± (0,8 % + 50 ед. сч.)	
	Макс. разрешение	10 мкА			1 мкА	
	Полоса частот	40 Гц...1 кГц			40 Гц...3 кГц	
ЧАСТОТА (ПРИ ИЗМЕРЕНИИ УРОВНЯ)	Пределы измерений	Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «МА»)			20; 200 мА; 2; 10 А ¹	
	Погрешность	40 Гц...1 кГц			± (0,01 % + 10 ед. сч.)	
	Макс. разрешение	1 Гц			0,1 Гц	
	Чувствительность	1/10 от предела измерения			1/5 от предела изм-ия	
СОПРОТИВЛЕНИЕ	Пределы измерений	400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм			200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20; 200 МОм; 2 ГОм	
	Погрешность	± (0,6 % + 3 ед. сч.)	± (0,4 % + 2 ед. сч.)		± (0,3 % + 30 ед. сч.)	
	Макс. разрешение	0,1 Ом			10 мОм	
	Тестовое напряжение	1,3 В			3,3; 0,6 В	
	Защита входа	600 В				
ПРОЗВОН ЦЕПИ	Порог срабатывания	30 Ом			50 Ом	
	Индикация	Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц				
	Защита входа	600 В				
ИСПЫТАНИЕ P-N	Макс. ток теста	1,5 мА			1,1 мА	
	Напряжение теста	3 В			3,3 В	
	Защита входа	600 В				
ЧАСТОТА	Пределы измерений	4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц	4; 40; 400 кГц; 4; 40; 400 МГц		20; 200 Гц; 2; 20; 200 кГц; 1 МГц	
	Погрешность	± (0,01 % + 1 ед. счета)			± (0,01 % + 10 ед. сч.)	
	Макс. разрешение	1 Гц			1 мГц	
	Чувствительность	150 мВ			250 мВ	
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Пределы измерений	40; 400 коб/мин; 4; 40; 400 Моб/мин	40; 400 коб/мин; 4; 40; 400; 4000 Моб/мин		Н	
	Погрешность	± (0,01 % + 10 ед. счета)				
	Макс. разрешение	30 об/мин				
	Чувствительность	150 мВ				
	Защита входа	600 В				
КОЭФ. ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ	Диапазон измерений	Н			20...80 %	
	Погрешность	Н			± (0,1 % + 1 ед. сч.)	
	Макс. разрешение	Н			0,1 %	
ЁМКОСТЬ	Пределы измерений	4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ				
	Погрешность	± (2,0 % + 8 ед. счета)			± (0,9 % + 5 ед. сч.)	
	Макс. разрешение	1 пФ				
	Защита входа	600 В				
ТЕМПЕРАТУРА	Диапазон измерений	Н		-20 °С...800 °С; -4 °F...1472 °F	-200 °С...1200 °С; -328 °F...2192 °F	
	Погрешность	Н		± (1,0 % + 3 °С); ± (1,0 % + 6 °F)	± (0,1 % + 3 °С); ± (0,2 % + 6 °F)	
	Макс. разрешение	Н		1 °С; 1 °F	0,1 °С; 0,1 °F	
	Защита входа	600 В				
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Измерение ср. кв. зн.	Синусоидальный сигнал		Сигнал произвольной формы		
	Макс. индицируемое число	4000			20000	
	Линейная шкала	82 сегмента			42 сегмента; возможна установка «0» в центр	
	Интерфейс	RS-232				
	Объем памяти	Н			1000	
	Объем регистратора	Н			16000 (APPA 107) / 40000 (APPA 109)	
	Интервалы регистрации	² (APPA 109)				
	Скорость измерения	Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 20 изм./с				
	Автовывключение	30 мин (возможна блокировка автовывключения)				
	Источник питания	1,5 В x 2 (тип ААА)		9 В (тип «Крона»)		
	Срок службы батареи	450 ч		300 ч		100 ч
	Условия эксплуатации	Температура: 0 °С...50 °С; отн. влажность: не более 80 %				
	Габаритные размеры	98 x 197 x 50 мм				
	Масса	620 г				
Комплект поставки	Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации. Дополнительно (APPA 106/107/109): термомпара К-типа (1), адаптер термомпары (1). Дополнительно (APPA 109): программа WinDMM100, кабель RS-232, переходник DB9M-DB25F (1)					
Опции	Программа WinDMM100J (APPA 103N/105N/106), WinDMM100 (APPA 107), кабель RS-232					

¹До 20 А – в течении не более 30 с.

²Интервал регистрации выбирается из ряда: 0,5; 1; 10; 30; 60; 120; 180; 240; 300; 360; 480; 600 с.